



SET RFID KLJUČEVA ZA VIDEO INTERFON DPV 270

UPOTREBA RFID KLJUČA (RFID 125kHz/max.10-30mm)

Ukoliko je ugrađena i električna brava pored toga da se sa pritiskom tastera može pustiti posetilac postoji i jednostavno rešenje za ukućane koji dolaze kući da deaktiviraju bravu i uđu u kuću. Jedan od 5 priloženih elektronskih ključeva približite RFID prijemu na spoljnoj jedinici i brava će se deaktivirati oko 3 sekunde. Deaktiviranje brave prati kratki zvučni signal i promena boje svetla oko tastera spoljne jedinice. Ključ komunicira jedinstvenim kodom sa bravom, ali ga prethodno treba upariti sa spoljnom jedinicom.

Ugrađeni RFID modul pored mogućnosti otvaranja brave služi i za brisanje i pisanje novih kodova na ključevu. Može da se desi da se ključ izgubi ili nekome kome ste ranije dali ključ pa ga ne želite više pustiti u kuću. Iz tog razloga postoji mogućnost brisanja svih kodova iz RFID čitača. Nakon brisanja ponovo treba upariti sve plave ključeve sa čitačem. Ukoliko neki ključ ne uparite ponovo (na primer izgubljeni ključ) sa tim ključem se više ne može otvoriti brava. Ako želite podeliti više od 5 ključeva ili želite nadoknaditi izgubljeni ključ, to možete uraditi kupovinom dodatnih ključeva: „DPV 270RFID“. Ove nove ključeve pre upotrebe treba registrovati na čitaču. Sistem može da kontroliše maksimalno 24 ključa.

Značenje boja: plavi ključ je za korisnike (USER) za otvaranje brave, crveni, brisanje (CLEAN) briše sve kodove svih registrovanih ključeva, žuti (ADD) ključ služi za dodeljivanje ključeva.

Dodeljivanje novog korisničkog plavog ključa:

Približite **žuti** ključ čitaču i začuće se dva kratka beep signala. Približite novi plavi ključ čitaču i začuće se tri kratka beep signala koji ukazuju na to da je kod ključa prihvaćen. Potom možete registrovati sledeći ključ i sve tako dalje. Nakon od ~20 sekundi uređaj izlazi iz režima registracije ključa, isto će se desi i ako ponovo približite žuti ključ. Izlaz iz ovog režima prati duži zvučni signal. Novo dodeljeni ključevi će dobiti isti kod kao i ranije registrovani ključevi.

Brisanje svih ranije registrovanih (plavih) ključeva:

Približite čitaču **crveni** (CLEAN) ključ za brisanje. Nakon dugačkog zvučnog signala biće obrisani svi do tada registrovani plavi ključevi. Nakon zvučnog signala uređaj se vraća u normalan režim rada. Pokušaj otvaranja brave sa ne registrovanim ključem prati tri kratka zvučna signala a brava se neće otvoriti. Ako želite brisane ključeve možete ponovo registrovati u sistem.

Ako primetite probleme vezane za registraciju ključeva, obratite se ovlašćenom serisu!



ODLAGANJE

Uređaj kojima je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati u određenim reciklažnim centrima. Ovim štitište okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju neodmice kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatamo i nosimo svu odgovornost.



SADA BEZDOTYKOVÝCH KLÍČŮ PRO VCHODOVÝ VIDEOTELEFON DPV 270

POUŽÍVÁNÍ SENZOROVÝCH KLÍČŮ (RFID 125kHz/max.10-30mm)

Máte-li na dveřích instalovaný elektrický zámek, pak můžete stisknutím tlačítka nejen pohodlně otevřít dveře přicházejícím návštěvám, ale Vy i další členové rodiny budou mít zajištěn pohodlný vstup do domu. Približením jednoho z 5 náhradních modrých klíčů k modulu venkovní RFID jednotky se dveřní zámek na cca 3 vteřiny otevře. To bude signalizováno krátkým zvukovým signálem a změnou kroužku na venkovní jednotce svítícího modrou barvou. Klíče ovládají zámek s individuálním kódováním, ale předtím se musí spárovat s venkovní jednotkou.

RFID modul je kromě funkce otevírání dveřního zámku určen také k vymazávání a novému spárování klíčů. Může se stát, že jeden z klíčů ztratíte nebo nechcete umožnit vstup někomu, komu jste dříve klíč poskytl. V takovém případě můžete jednoduše všechny klíče ze systému vymazat, abyste tak zabránili vstupu nepovolaným osobám. Po vymazání bude nutné modré klíče znovu spárovat s dveřním telefonem. Klíč, který znovu nespárujete (například ztracený klíč), již nebude uzpůsoben k otevírání daného dveřního zámku. Chcete-li zajistit vstup více než 5 osobám, případně budete chtít nahradit ztracené nebo poškozené klíče, můžete si zakoupit další sady klíčů: „DPV 270RFID“. Tyto sady je před prvním použitím zapotřebí k zařízením registrovat. Se systémem lze spárovat maximálně 24 klíčů.

Význam barevného označení: modrý uživatelský (USER) klíč je určen k otevírání, červený klíč (CLEAN) slouží k vymazání všech karet ze systému současně, žlutý klíč (ADD) slouží k přiřazení modrých klíčů.

Přiřazení nového modrého uživatelského klíče:

Približite **žlutý** klíč k senzoru. Dvakrát opakovaně krátké pípnutí signalizuje, že zařízení je přepnuto do režimu spárování. Požadovaný modrý klíč umístěte do blízkosti senzoru. Třikrát opakovaně pípnutí signalizuje úspěšné spárování. Nyní můžete zaregistrovat další modrý klíč a případně pokračovat. Neprovedete-li do ~20 vteřin žádnou další akci – nebo približite-li opět žlutý klíč – zařízení uzavře režim párování klíčů. To bude signalizováno dlouhým zvukovým signálem. Nově spárované klíče budou mít stejné kódování, jako dříve spárované klíče.

Vymazání všech dříve spárovaných uživatelských (modrých) klíčů:

Červený klíč určený k vymazávání (CLEAN) približite k senzoru. Delší zvukový signál formou pípnutí signalizuje, že všechny modré uživatelské klíče byly vymazány. Po odeznění zvukového signálu se přístroj vrátí do běžného provozního režimu. Klíč, který byl ze systému vymazán, pak v případě použití vydá třikrát zvukový signál a zámek již neotevře. V případě potřeby můžete pomocí žlutého klíče se systémem opět spárovat modré klíče, které budete chtít v budoucnu používat.

Zaznamenáte-li během registrace klíčů jakékoli potíže, kontaktujte odborný servis!



LIKVIDACE

Přístroje, které již nebudete používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepotřebné nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdat v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odevzdat můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováním odpadu. Úlohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.



SET RFID KLJUČEVA ZA VIDEO INTERFON DPV 270

UPORABA PRIBLIŽNIH KLJUČEVA (RFID 125kHz/max.10-30mm)

Ako imate električnu bravu, ne samo da možete pustiti goste pritiskom na gumb dok ste kod kuće, već i vi i vaša obitelj možete udobno ući u svoj dom. Približavanjem jednog od 5 plavih ključeva dodatne opreme RFID modulu vanjske jedinice, brava se otvara na otprilike 3 sekundi. To je naznačeno kratkim zvučnim signalom i promjenom plavog svjetlosnog prstena na vanjskoj jedinici. Ključevi upravljaju bravom jedinstvenim kodiranjem, ali se prvo moraju naučiti vanjskoj jedinici.

Osim za otvaranje, RFID modul je pogodan i za brisanje i ponovno uparivanje ključeva. Možete izgubiti jedan od njih ili možda nećete željeti dopustiti pristup nekome kome ste prethodno dali ključ. Imate mogućnost brisanja svih ključeva odjednom, tako da neovlaštene osobe ne mogu dobiti pristup. Nakon brisanja, plave tipke moraju se ponovno upariti s interfonom. Onaj koji ne uparite ponovno (na primjer, izgubljeni komad) više neće moći otvoriti bravu. Ako želite omogućiti pristup više od pet osoba - ili zamijeniti izgubljene ili oštećene ključeve - možete kupiti dodatne setove ključeva: „DPV 270RFID“. Oni moraju biti registrirani na uređaju prije nego što se mogu koristiti. Sa sustavom se mogu upariti do 24 ključa.

Značenje boja: plavi korisnički ključ (USER) za otvaranje, crveni (CLEAN) ključ za brisanje svih kartica iz sustava odjednom i žuti (ADD) ključ za dodavanje plavih ključeva.

Dodajte novi plavi korisnički ključ:

Pomaknite **žuti** ključ bliže senzoru. Dvostruki kratki zvučni signal označava da ste se prebacili na način dodavanja. Postavite plavi ključ koji želite dodati blizu senzora. Trostruki zvučni signal označava uspješno dodavanje. Nakon toga može slijediti još jedan plavi ključ za registraciju i tako dalje. Nakon ~ 20 sekundi neaktivnosti - ili kada se žuta tipka ponovno približi, uređaj izlazi iz načina umetanja ključa. To potvrđuje dugi zvučni signal. Dodani ključevi imaju će istu enkripciju kao prethodno upareni.

Za brisanje svih prethodno uparenih (plavih) korisničkih ključeva

Pomaknite **crvenu** tipku za brisanje (CLEAN) bliže senzoru. Dugi zvučni signal označava da ste izbrisali sve prethodne plave korisničke ključeve. Nakon zvučnog signala, uređaj se vraća u normalan rad. Sljedeći put kada upotrijebite izbrisani ključ, čut ćete trostruki zvučni signal i više ne otvara bravu. Ako želite, žutom tipkom možete ponovno upariti plave tipke koje želite koristiti u budućnosti. Ako imate problema s registracijom ključeva, obratite se stručnom servisu.



RASPOLAGANJE

Uređaji koji se odlazu u otpad ne trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Korišteni ili uređaji koji se odlazu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i na deponijima koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovime Vi štitište Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvaćamo na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

Producer / gyártó / výrobca / producător / proizvođač / výrobce / proizvođač / producent:
SOMOGYI ELEKTRONIC® • H – 9027 • Győr, Gesztenyefa út 3. • www.somogyi.hu

Distribútor: **SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s. r. o.**
Ul. gen. Klapku 77, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/0/35 7902400 • www.somogyi.sk

Distributor: **S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.**
J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195
Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337
Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro

Uvoznik za SRB: **ELEMENTA d.o.o.**
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381(0)24 686 270 • www.elementa.rs
Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronik Kft.

Uvoznik za HR: **ZED d.o.o.**
Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • www.zed.hr
Uvoznik za BiH: **DIGITALIS d.o.o.**
M.Spahé 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095 • www.digitalis.ba
Proizvođač: Somogyi Elektronik Kft, Gesztenyefa út 3, 9027 Győr, Mađarska



SOMOGYI ELEKTRONIC®
since 1981